

sistemas de lavandería

avisador de bajo nivel de producto



La nueva alarma de 10 canales es el complemento perfecto a la gama de dosificadores BrightLogic. Se puede utilizar como avisador autónomo de bajo nivel de producto, o bien se lo puede conectar a cualquier dosificador de la gama BrightLogic.

Utilizado en combinación con la nueva varilla de agotamiento (véase al pie), cuando el recipiente de un producto está vacío parpadea un LED en la caja de alarma para indicar que queda poco producto.

Además de la lámpara LED, suena un avisador. El botón de "snooze", por su parte, permite silenciar el avisador por un máximo de 60 minutos, quedando el LED iluminado hasta que se haya puesto más producto en el recipiente.


Un avisador en forma de módulo externo de 90 decibelios desde 30 cm puede conectarse al módulo de alarma para su aplicación en entornos demasiado bulliciosos. Los avisadores y lámparas internos pueden montarse en dosificadores BrightLogic en locales que tengan instalado el modelo OPL.



avisador externo y lámpara
(conectados a
módulo de alarma)



avisador interno
(conectado a
dosificador)



lámpara interna
(conectada a
dosificador)



voltaje/frecuencia	100 V - 240 V ca, 50-60 Hz
corriente	de 100 V - 0,33 A o de 240 V - 0,11A
alimentación	30 W
carcasa	polipropileno relleno de vidrio - IP44
certificación	EMC 89/336/CEE - EN61000-6-3:2001 EN61000-6-2:2001 Directiva bajo voltaje LVD 72/23/CEE - EN60335-1
dimensiones (mm)	180 alto x 135 ancho x 88 fondo
peso (aprox.)	0,5 kg

sistemas de lavandería

varilla de succión de producto

Gracias a la nueva varilla de nivel bajo es posible alimentar hasta 3 máquinas desde un mismo receptáculo. Están diseñadas para trabajar exclusivamente con la gama de dosificadores BrightLogic con bidones de 20 ó 25 litros, y de 60 ó 200 litros.

Un casquete ajustable se desliza por una varilla en el plano vertical para fijar con precisión el nivel deseado en el receptáculo del producto. Los casquetes llevan un número para organizar los distintos productos de modo que se puede encontrar el receptáculo deseado con rapidez.

Un nuevo mecanismo de flotador indica con precisión el nivel del producto, y cuando llega a niveles muy bajos suena un avisador. Un ingenioso sistema con válvula de aspiración se encarga de que el producto restante permanezca en el tubo de succión, reduciendo al mínimo el peligro de que salpique cuando se cambia el bidón.



Tres tubos de alimentación de hasta tres diferentes dosificadores



Se puede reducir el número de tubos según la instalación. Los acoplamientos están incluidos.

